





SRB SET LED BATERIJSKIH LAMPI UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Ovaj set sadži tri baterijske lampe koje se pomoću samolepljive trake mogu montirati na bilo koju površinu. Svaka od ovih lampi na sebi ima taster kojim se uključuje i isključuje. Takođe, rad lampi je moguće kontrolisati daljinskim upravljačem. Pomoću daljinskog upravljača možete kontrolisati jačinu svetlosti svake lampe ili podesiti tajmer kada će se lampa isključiti. Proizvod je idealan kao pomoćno osvetljenje u manjim prostorijama, ormanima, na policama, u kuhinji, na terasama a takođe se može i prenositi.

POSTAVLJANJE BATERIJA U LAMPU


1. Na zadnjem poklopcu lampe nalazi se ležište koje je predviđeno za otvaranje kućišta korištenjem kovanice. Postavite kovanicu u ležište i okrenite u smeru suprotnom od smeru kretanja kazaljke na satu.
2. Kada ste odvrnuli poklopac možete ga i skinuti.
3. U svaku lampu se postavljaju po tri baterije AA (1.5V). Za pravilno postavljanje baterija najpre proučite bezbednosne napomene u ovom uputstvu za upotrebu.
4. Nakon postavljanja baterija vratite zadnji poklopac i fiksirajte ga pomoću kovanice, ali ovaj put u smeru obrtanja kazaljke na satu.
5. Prilikom zamene baterija, ukoliko je zadnji poklopac već zalepljen na neku površinu, lampu možete skinuti sa poklopca jednostavnim okretanjem njenog kućišta.



ZATVORENO OTVORENO

POSTAVLJANJE BATERIJA U DALJINSKI UPRAVLJAČ

1. Uklonite zaštitni poklopac sa zadnje strane daljinskog upravljača.
2. U daljinski upravljač se postavljaju dve baterije AAA (1.5V). Za pravilno postavljanje baterija najpre proučite bezbednosne napomene u ovom uputstvu za upotrebu.
3. Nakon pravilnog postavljanja baterija vratite zaštitni poklopac na daljinski upravljač.



MONTIRANJE

Montiranje lampi i nosača daljinskog upravljača može se izvršiti pomoću dvostrane samolepljive trake.

1. Odaberite poziciju za montiranje lampe i držača.
2. Uverite se da je površina koju ste odabrali čista i glatka kako bi se samolepljiva traka što bolje zalepila.
3. Uklonite zaštitnu foliju sa jedne strane samolepljive trake, i traku nalepite na proizvod.
4. Uklonite zaštitnu foliju sa druge strane samolepljive trake i proizvod nalepite na površinu koju ste prethodno odabrali

Set LED baterijskih lampi

UPOTREBA

Svetlo se može regulisati na dva načina. Pomoću tastera na samoj lampi, ili preko daljinskog upravljača. Providna plastika na lampi zapravo ima ulogu prekidača.

Funkcije daljinskog upravljača:

- Taster za uključenje svetla
- Taster za isključenje svetla
- Taster za podešavanje jačine svetla

30 min. Taster za podešavanje vremena rada lampe: svetlo će se isključiti nakon 30 min.

NAPOMENE

- Uređaj je predviđen isključivo za rad u zatvorenim suvim prostorijama!
- Ne gledajte direktno u LED izvor svetlosti!
- Uređaj štitite od direktnog sunca ili velike toplote!
- Budite oprezni da lampa ne padne i razbije se!
- Za čišćenje ne koristite agresivna hemijska sredstva!
- Nikada ne rastavljajte uređaj, eventualnu popravku poverite stručnom licu!
- Zabranjena upotreba u blizini dece bez nadzora!
- Izvadite baterije ako duže vreme ne koristite uređaj!
- Praznu bateriju odmah izvadite iz uređaja! Istovremeno koristite samo baterije istog tipa i stanja! Zamenu baterije sme da radi samo odrasla osoba! Baterije držite van domašaja dece!
- Ako iz baterija iscuri kiselina, obucite zaštitne rukavice i suvom krpom očistite ležište baterije!
- Pažnja! Opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamene baterije! Zamenjiva samo sa identičnim originalom! Baterije ne izlažite direktnom suncu ili toploti! Zabranjeno otvarati, bacati u vatru ili ih kratko spajati! Zabranjeno punjenje nepunjivih baterija! Opasnost od eksplozije! Zbog razlike u naponu u mesto baterija ne koristite punjive akumulatore!

TEHNIČKI PODACI

Izvor svetlosti: 5 x 0.5W SMD2835 LED dioda

Jačina svetlosti: 40lm

Domet svetlosnog zraka: 13m

Ugao svetlosti: 150°

Napajanje lampi: 3 x AA (1,5V) baterije, nisu u sklopu

Napajanje daljinskog upravljača: 2 x AAA (1,5V) baterije, nisu u sklopu

Vreme rada: ~6h

Kućište: plastično, bele boje

Dimenzije: 95 (prečnik) x 30 (visina)mm



Oznaka: PL6601
Proizvođač: Ningbo Junyu Electric CO.,Ltd.
Zemlja porekla: Kina
Uvoznik: Elementa d.o.o.
Subotica, 024/686-270
www.elementa.rs



8 606006 538381